

ДАТА: 06/12/12

НАСТРОЙКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ CBHD1-XR 24V 8/10/12/13A

2 набора DIP- переключателей (SW1 and SW2) находятся под круглой черной крышкой расположенной на лицевой стороне зарядного устройства, сразу за зеленым светодиодом.



Набор переключателей SW1 (непосредственно рядом с зеленым светодиодом) отвечает за выбор профиля заряда. Набор переключателей SW2 отвечает за выбор зарядного тока (DIP1) и напряжения батарей (DIP2).

По окончании настройки зарядного устройства на нужные параметры, пожалуйста, закройте блок переключателей крышкой, которую до этого сняли.

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: **SW1**

DP1	DP2	ПРОФИЛЬ ЗАРЯДА
ON	OFF	IUIa-ACD для АКБ с жидким электролитом
OFF	OFF	IUIa-GEL для «гелевых» АКБ Exide-Sonnenschein и Haze
OFF	ON	IU0U-GEL для «гелевых» и AGM АКБ других производителей
ON	ON	IUIa-AGM для AGM-батарей Discover (настройки по умолчанию)

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: **SW2**

DP1	DP2	ЗАРЯДНЫЙ ТОК
ON	OFF	8A
OFF	OFF	10A
OFF	ON	12A
ON	ON	13A