

# Цифровой измеритель температуры и влажности воздуха Pro`skit NT-311

## Инструкция по эксплуатации



Цифровой многофункциональный прибор с LCD - дисплеем.

Функции: Контроль температуры ( переключатель °C/°F), влажности, Макс. и Мин. значения влажности и температуры, часы, будильник, календарь.

Прибор можно повесить на стену или с помощью подставки на задней панели поставить на стол или полку.



## Описание функциональных кнопок

На передней панели находятся 3 и на задней панели 2 кнопки управления:

1. Кнопка **MODE**: переключатель часы / будильник, установка времени на часах, в будильнике, 12-часовой показ времени /24-часовой показ времени.
2. Кнопка **ADJ**: настройка времени, будильника, календаря, установка режима показа 12-часов /24 часа
3. Кнопка **MEMORY**: вывод на дисплей MAX и MIN значений температуры и влажности.
4. Кнопка **RESET** (на задней стороне прибора): сброс всех установок, очистка памяти, возврат к первоначальному статусу.
5. Кнопка **°C /°F** (на задней стороне прибора): выбор температурной шкалы (градусы Цельсия или градусы Фаренгейта).

## Порядок работы

### 1. Установка времени и даты

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **MODE**. На дисплее начнет мигать значение секунд. Установите правильное значение с помощью кнопки **ADJ**. Снова нажмите кнопку **MODE**, начнет мигать значение часов. Установите правильное значение с помощью кнопки **ADJ**. Затем опять нажмите кнопку **MODE**. Начнет мигать режим показа 12 ч\24ч. Установите нужный режим с помощью кнопки **ADJ**. Дальнейшее нажатие кнопки **MODE** приведет вас к установке календаря. С помощью кнопки **ADJ** установите месяц и число. Затем нажмите кнопку **MODE** для подтверждения и сохранения настроек.

### 2. Настройка будильника / почасового сигнала

В режиме часов ( мигают две точки между показаниями часов и минут) нажмите однократно кнопку **MODE** для выбора режим будильника (две точки между показаниями часов и минут перестанут мигать). Затем нажмите кнопку **ADJ** для выбора между сигналом будильника (появится надпись alarm), почасовым сигналом ( появится значок ●))) ) , двумя этими сигналами одновременно (появится надпись alarm и значок ●))) ) или отсутствием обоих сигналов. Затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **MODE**. На дисплее начнет мигать значение секунд выбранного вами режима. Установите правильное значение с помощью кнопки **ADJ**. Снова нажмите кнопку начнет мигать значение часов выбранного вами режима. Установите правильное значение с помощью кнопки **ADJ**. Нажмите кнопку **MODE** для сохранения настроек.

Если Вы не установите никакое значение будильника / почасового сигнала в течении 1 минуты, то прибор вернется в режим показа текущего времени автоматически.

### 3. Показ календаря

В режиме часов ( мигают две точки между показаниями часов и минут) нажмите кнопку **ADJ**, будет показана текущая дата (число и месяц). Через несколько секунд прибор вернется в режим показа текущего времени автоматически.

### 4. MAX / MIN показания

Нажмите кнопку **MEMORY** 1 или 2 раза для показа MAX или MIN значений температуры и влажности. Для очистки памяти от MAX и MIN показаний, нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку **MEMORY**.

### 5. Установка C /°F

Нажатием кнопки **°C /°F** (на задней стороне прибора), выберите температурную шкалу (градусы Цельсия или градусы Фаренгейта).

### 6. Сброс всех установок.

7. Нажмите кнопку **RESET** (на задней стороне прибора) при первом использовании прибора, при замене батарейки питания или при появлении аномальных показаний.

## Замена батарейки питания.

Откройте батарейный отсек на задней панели прибора. Замените старую батарейку AAA на новую. Закройте крышку батарейного отсека.



С Уважением,



Все Ваши замечания и пожелания , а также рекламации по гарантии направляйте по адресу :050060 ,Республика Казахстан , г Алматы , ул Розыбакиева 184 , TOO Test instruments .Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)- 379 98 93 Интернет : [www.ti.kz](http://www.ti.kz) , [www.pribor.kz](http://www.pribor.kz) , [www.sonel.kz](http://www.sonel.kz) , [www.ersa.kz](http://www.ersa.kz) Email : [info@ti.kz](mailto:info@ti.kz)

