

Настенный кронштейн AXIS T91H61

Быстрота подключения и место для дополнительного оборудования.

Настенный кронштейн AXIS T91H61 предназначен для фиксированных купольных камер. Кроме того, внутри него можно безопасно разместить дополнительное оборудование. Благодаря предустановленному кабелю с разъемом RJ45 подключение к локальной сети и источнику питания не займет много сил и времени. Кронштейн выполнен из ударопрочного всепогодного материала, который предназначен для любой среды применения – как внутри, так и снаружи зданий. С помощью дополнительных монтажных принадлежностей кронштейн можно закреплять на столбах и углах зданий.

- > Место для соединительных устройств, инжекторов питания (приобретаются отдельно) и запасных ответвлений.
- > Защита от ударов, дождя, пыли и коррозии.
- > Предустановленный кабель с разъемом RJ45.



Настенный кронштейн AXIS T91H61

Общие характеристики

Совместимые продукты	Все подвесные комплекты для камер с резьбовым креплением 1,5" NPS, в том числе: Камеры AXIS P32-VE (требуется подвесной комплект для используемой камеры) Камеры AXIS P33-VE (требуется подвесной комплект для используемой камеры) Камеры AXIS Q35-VE (требуется подвесной комплект для используемой камеры) Камеры AXIS Q36-VE (требуется подвесной комплект для используемой камеры) Камера AXIS P3707-PE (требуется подвесной комплект для используемой камеры) Полный список совместимых камер см. на сайте http://www.axis.com/ru/ru/products/accessory-selector	Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Среда применения IEC/EN 60529 IP66; IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (синусоида); IEC 60068-2-27 (удар); NEMA 250, тип 4X; UL 50E; MIL-STD 810G 509.5; RoHS
Материал корпуса	Алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый NCS S 1002-B	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Кабель Ethernet с разъемами вилка-вилка RJ45 (с сальником C M20) Сальники из вспененного материала и силиконовый хомут (предустановлены) Кабельные стяжки
Размеры	185 x 214 x 404 мм	Дополнительные аксессуары	Инжектор AXIS T8120, 15 Вт, 1 порт Инжектор AXIS T81B22 пост. тока, 30 Вт, 1 порт ^а Инжектор AXIS T8133, 30 Вт ^а Устройство AXIS T8642 PoE+ over Coax Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A57 Угловое крепление AXIS T91A64 Переходники для кабеля AXIS ACI Соединительная муфта для сетевых кабелей для использования внутри помещений, низкопрофильная Список дополнительных принадлежностей см. на сайте www.axis.com .
Масса	3,9 кг	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Максимальная нагрузка	30 кг		
Прокладка кабелей	Сзади: отверстие для кабеля Снизу: 2 ввода для кабелепровода 3/4"		
Место установки	Для работы в помещении Для уличного использования		

а. Инжектор приобретаются отдельно

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility