

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RGB контроллер Bluetooth Controller 72W12V-BT-RGBW



### I. Параметры продукта

Категория: LED контроллер

Принцип управления: Bluetooth

Приложение: Magic Light

Модель: MB-RGBW

Платформа: Android 4.4 или iOS 9.0 и выше

Тип драйвера LED: Постоянное напряжение (MOSFET)

Каналы: RGBW

Входное напряжение: DC (5-24)V

Макс. выходная мощность: 100W

Метод подключения: Общий анод

Рабочая температура: -20 ~ +55 °C

Дистанция управления: Видимая дистанция до 30 м

Сертификаты: CE, RoHS, FCC

Вес нетто: 42,5 г

Размеры (Д×Ш×В): 53 × 24 × 11 мм

Размер коробки (Д×Ш×В): 50 × 25 × 21 см

Количество в коробке: 200 комплектов

Вес брутто: 5,7 кг

### II. Подключение проводов



Разъём питания (DC) — где нужно соблюдать полярность:

● + (positive pole) и ● - (negative pole).

Контроллер → LED-лента — важно, чтобы красная стрелка на контроллере совпала с чёрной стрелкой на разъёме ленты.

Если перепутать направление, то может быть короткое замыкание.

### III. Руководство по установке ПО для iOS/Android

Инструкция по установке приложения:

iOS: найдите приложение в App Store.

Android: найдите **Magic Light** в Google Play Store или через браузер.

Magic Light APP - для скачивания  
бесплатного приложения Magic Light.



Instruction (MB-RGBW)  
для просмотра более подробной инструкции  
и информации по работе контроллера.

