



Измеритель мощности серии MT500

- Высокопроизводительный импортный оптический детектор
- Многофункциональная интеграция (измеритель оптической мощности, VFL, RJ45 тест кабеля, фонарик)
- Низкое энергопотребление, непрерывная работа более 80 часов
- Поддержка отображения в dBm / dB / mW
- Функция энергосбережения
- Зарядка через USB интерфейс
- Эргономичный дизайн, компактный размер и удобство переноски
- Поддержка функции самокалибровки

Параметры	Спецификации
ОРМ	
Тип детектора	InGaAs
Рабочая длина волны	800 нм~1700 нм
Разрешение отображения	0.01 дБм
Определение частоты	270Hz / 330Hz / 1kHz / 2kHz
Оптический порт	Универсальный порт 2.5 мм FC/SC/ST
Самокалибровка	Поддерживается
VFL	
Рабочая длина волны	650 нм±30 нм
Выходная мощность	MT500-A2, MT500-B2, MT500-A2-C, MT500-B2-C: 2 мВт MT500-A10, MT500-B10, MT500-A10-C, MT500-B10-C: 10 мВт
Режим вывода	CW / 1Hz / 2Hz
Оптический порт	Универсальный порт 2.5 мм FC/SC/ST
Прочее	
Аккумулятор (3 версии опционально)	1) 3 батарейки AAA
	2) 3 аккумулятора AAA Ni-MH
	3) Литиевый аккумулятор
Хранение данных	50 групп тестовых данных
Функция TWIN	Авто распознавание длины волны при работе с источником серии FHS2
Автоотключение	10 минут
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-25°C~+70°C
Влажность	0~95% (без конденсации)
Размеры	104L×67W×28H мм
Вес	140 г

Модель	USB зарядка	Диапазон	Калиброванная длина волны	Точность
MT500-A2, MT500-A10	Не поддерживается	-70 дБм ~ +6 дБм	850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 нм	±0.35 дБ
MT500-A2-C, MT500-A10-C	Поддерживается			
MT500-B2, MT500-B10	Не поддерживается	-50 дБм ~ +26 дБм		
MT500-B2-C, MT500-B10-C	Поддерживается			