







NOMAD POWER PRO 12 XL — это блок питания на литиевой основе, который сочетает в себе **3 функции:**

- Бустер для транспортных средств 12 В (мотоциклы, легковые автомобили, внедорожники, тракторы, катеры).
- Автономное питание для всех видов электрических аппаратов.
- Аварийная лампа подсвета/сигнальный фонарь.

БУСТЕР НА ЛИТИЕВОМ АККУМУЛЯТОРЕ

Благодаря литиевой батарее (LiFePO4) у этого аппарата исключительное соотношение мощность/размер (напряжение при запуске : 1000 А).

Аппарат запускает автомобили с разряженным аккумулятором на 12В (жидкостный, гелиевый, AGM, Start&Stop) за несколько секунд.

START														
12 В БЕНЗИН & ДИЗЕЛЬ														

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

В изделие встроены все функции безопасности для сохранения как аккумулятора, так и электронного оборудования автомобиля:

- Противоискровая технология,
- Защита от коротких замыканий,
- Защита против инверсии полярности.
- Защита от чрезмерных пусковых токов,
- Защита от повышения температуры бустера.

МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Его мощная емкость (8 Ач) обеспечивает комфорт и спокойствие для ежедневных потребностей оставаться на связи (телефон, планшет, компьютер).

Оборудован :

- 2 разъема USB 5В - 2.1 А для зарядки смартфонов, планшетов, GPS-навигаторов и т.д.
- 1 выходной порт 12 В - 3.5 А идеально подходит для питания электрического устройства 12 В (холодильник, вентилятор и т. д.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Вспомогательное освещение (28 светодиодов) с 3 режимами освещения : стандартный стробоскопический, SOS.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER 12 XL оснащен ЖК-экраном, показывающим :

- % заряда аккумулятора.
- различные используемые входные и выходные порты.



Цветной жидкокристаллический экран



Поставляется в комплекте аксессуарами




Зарядное устройство 230 Vac / 18 Vdc









Стяжная лента



Автоматическое зарядное устройство прикуриватель



Кабель 3 в 1

ЗАПУСК					ОБОРУДОВАНИЕ					ВХОДЫ / ВЫХОДЫ				ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK	СВЕТОДИОД	РАЗМЕРЫ			
Литий		I			J3 сек	УМНЫЙ КАБЕЛЬ			КАБЕЛИ :			INPUT	OUTPUT						
Емкость на ячейку	Полный заряд	Старт	Cranking CC	Peak Battery					USB-C	Микро USB Тип В	Lightning		5V - 2.1 A	12 В	15 В				
8 Ач 118.4 Ач	10 ч	1000 А	1800 А	3000 А	22000 J	—	✓	✓	✓	✓	✓	18В - 2А	2 5V - 2.1 A	3.5А	—	✓	3 режима : Режим Light Режим SOS Режим SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6