

NOMAD POWER PRO 24 XL — это блок питания на литиевой основе, который сочетает в себе **3 функции:**

- Бустер для транспортных средств 24 В (грузовые автомобили, строительная техника).
- Автономное питание для всех видов электрических аппаратов.
- Аварийная лампа подсвета/сигнальный фонарь.

БУСТЕР НА ЛИТИЕВОМ АККУМУЛЯТОРЕ

Благодаря литиевой батарее (LiFePO4) у этого аппарата исключительное соотношение мощность/размер (напряжение при запуске : 1400 А). Аппарат запускает автомобили с разряженным аккумулятором на 24 В (жидкостный, гелиевый, AGM, Start&Stop) за несколько секунд.

START 													
24 В БЕНЗИН & ДИЗЕЛЬ													

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

В изделие встроены все функции безопасности для сохранения как аккумулятора, так и электронного оборудования автомобиля:

- Протоиоискровая технология,
- Защита от коротких замыканий,
- Защита против инверсии полярности.
- Защита от чрезмерных пусковых токов,
- Защита от повышения температуры бустера.

МОБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Его мощная емкость (8 Ач) обеспечивает комфорт и спокойствие для ежедневных потребностей оставаться на связи (телефон, планшет, компьютер).

Оборудован :

- 2 разъема USB 5В - 2.1 А для зарядки смартфонов, планшетов, GPS-навигаторов и т.д.
- 1 выходной порт 12 В - 3.5 А идеально подходит для питания электрического устройства 12 В (холодильник, вентилятор и т. д.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Вспомогательное освещение (28 светодиодов) с 3 режимами освещения : стандартный стробоскопический, SOS.

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

NOMAD POWER 24 XL оснащен ЖК-экраном, показывающим :

- % заряда аккумулятора.
- различные используемые входные и выходные порты.



Цветной жидкокристаллический экран



Поставляется
в комплекте
аксессуарами



Зарядное устройство 230
Vac / 18 Vdc












Стяжная лента



Автоматическое зарядное
устройство прикуриватель



Кабель 3 в 1

ЗАПУСК						ОБОРУДОВАНИЕ					ВХОДЫ / ВЫХОДЫ				ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER BANK	СВЕТОДИОД	РАЗМЕРЫ		
Литий		I				УМНЫЙ КАБЕЛЬ 			КАБЕЛИ :			INPUT 	OUTPUT 						
Емкость на ячейку	Полный заряд	Старт	Cranking CC	Peak Battery	J 3 сек				USB-C	Микро USB Тип В	Lightning		5V - 2.1A	12 В	15 В				
8 Ач 236.8 Ач	10 ч	1400 А	2400 А	3000 А	60000 J	—	✓	✓	✓	✓	✓	18 В - 2 А	2 5V - 2.1A 5V - 2.1A	3.5 А	—	✓	3 режима : Режим Light Режим SOS Режим SPOT	27.8 x 11 x 27.4	5.6