

Технический паспорт XB4RFA02 продукта

Характеристики

Пакет SPS - XB4 - Ø22 мм кнопка с металлической головкой + программируемый приёмник - 24..240 V AC / DC



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Harmony XB4R
Тип изделия или компонента	Беспроводной и безбатарейный комплект
Краткое имя устройства	XB4R
Материал головки	Металл
Состав комплекта	1 пластмассовая нажимная кнопка, 1 приемник и 1 комплект крышек
Состав устройства	ZB4BZ009 ZB4RZA0 ZBA79 ZBRRRA ZBRT1

Дополнительные характеристики

Тип управления	Беспроводная и безбатарейная нажимная кнопка Ø 22 мм собрано на крепежной втулке
Тип приемника	Программируемый приемник (2 реле)
[Us] номинальное напряжение питания	24...240 V пер./пост. тока 50/60 Hz
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод зеленый и желтый для Сигнал приема 2 светодиода зеленый для Функциональный режим: 2 светодиода зеленый для реле ВКЛ. 1 светодиод зеленый для питание включено

Условия эксплуатации

Сертификаты продуктов	CCC CSA C-Tick GOST UL
С маркировкой	CE
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Соглашение по радиооборудованию	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB T66

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--